

Besavior Receiver 使用说明

目录：

一、产品介绍

二、NS 游戏机

三、PC 主机

四、固件更新

一、产品介绍

Besavior Receiver 可使 PS5 手柄蓝牙无线运行 Switch /Switch Lite / PC 游戏。

蓝牙连接：

Besavior Receiver 蓝牙连接主机手柄，USB 连接主机指示灯状态

指示灯熄灭 ： 未配对

指示灯闪烁 ： 正在配对

指示灯常亮 ： 手柄配对成功支持主机：Switch、Switch lite、PC

二、NS 主机使用

Besavior Receiver 可在 Switch 主机/Switch lite 主机上使用 PS5 手柄，即插即用。

使用前：

1、请进入 NS 主机 “设置” - “手柄与感应器” - “Pro 手柄的有线连接” 设置为 “开启” 。（如下图）



2、进入 NS 主机“设置” - “手柄与感应器” - “断开与手柄的连接”（如下图）



蓝牙连接



- 1、请根据使用前说明将 Switch 游戏机设置好。
- 2、将 Besavior Receiver 按照示意图连接至 NS 主机或底座 USB 口，按一下蓝牙配对按钮，指示灯快闪（蓝牙配对状态）
- 3、按手柄配对键（请看下面手柄配对说明），直到手柄进入搜索蓝牙状态。
- 4、等待 3-5 秒左右，手柄灯常亮，Besavior Receiver 指示灯常亮，随意动一下手柄，游戏显示器上显示手柄连接成功并出现“USB”提示，此时连接成功。

手柄配对说明：

PS5 手柄蓝牙配对：长按 “SHARE + PS” 键，手柄指示灯双闪。

如何重连 NS 主机：

- 1、按 Switch 上方电源按钮，将屏幕唤醒。
- 2、按 Besavior Receiver 上的蓝牙配对键，等待自动配对后即可使用。

三、PC 主机使用



- 1、进入 Windows 系统的“控制面板” - “设备和打印机”。
 - 2、将 Besavior Receiver 按照示意图插入 PC 主机的 USB 口，Windows 系统“设备和打印机”界面出现 Wireless Controller 手柄图标。
 - 3、确保 Besavior Receiver 指示灯闪烁，处于蓝牙配对状态。
 - 4、按手柄配对键（请看下面手柄配对说明），直到手柄进入搜索蓝牙状态。
 - 5、等待 3-5 秒左右，手柄指示灯常亮，Besavior Receiver 指示灯常亮，此时蓝牙配对连接成功。
 - 6、鼠标右键点击“设备和打印机”界面 Wireless Controller 图标，选择“游戏控制器设置” - “Wireless Controller” - “属性”。
 - 7、此时会跳转手柄按键测试界面，即可测试手柄按键。
- ※ 若连接配对未成功，Besavior Receiver 指示灯将熄灭，需手动按一下 Besavior Receiver 蓝牙配对键，重新以上步骤。

手柄配对说明：

PS5 手柄蓝牙配对：长按“SHARE + PS”键，手柄指示灯双闪。

四、Besavior Receiver 升级方式

- 1.从官网论坛 forum.beloader.com 中的 Besavior 栏目下载对应升级固件，解压 update.bin 文件到电脑桌面。
 - 2.按住 Besavior Receiver 升级按钮不松开，将 Besavior Receiver 插入 WINDOWES PC USB 口，弹出 update 磁盘，此时指示灯常亮。
 - 3.将 update.bin 文件复制替换到 update 磁盘。
-